

# Aastra 632d

## Terminal DECT

**L'Aastra 632d est le terminal DECT durci de la gamme Aastra 600d résistant à la poussière et à l'eau, il peut s'utiliser à l'extérieur ou dans des environnements industriels critiques.**

L'Aastra 632d répond à la norme industrielle IP 65. Facile à nettoyer, conforme aux règles d'hygiène les plus exigeantes, ce terminal convient parfaitement au secteur de la santé. Grâce à sa fonction de déclenchement d'alarme, il s'adapte totalement aux professions relatives à la sécurité, au travail en milieu pénitencier et en centres de détention. Une touche d'appel d'urgence supplémentaire en fait également l'outil idéal pour les professionnels du monde sanitaire et hospitalier.

Il offre des services tels que la mise à jour du logiciel via l'interface air, ce qui permet de réduire les coûts de maintenance<sup>1</sup>.

Le combiné est équipé d'une interface Bluetooth® pour casque sans fil et intègre en option une batterie haute performance. Il peut également être utilisé en tant que terminal GAP.



### Atouts du terminal Aastra 632d

- ✦ Ecran couleur TFT (2" 176 x 220 pixels, 65 536 couleurs)
- ✦ Répertoire de 200 contacts<sup>1</sup> de 8 entrées chacun : numéro professionnel, numéro privé et mobile, adresse mail<sup>1</sup>, fax<sup>1</sup>, numéro court, sonnerie<sup>1</sup> et nom
- ✦ Annuaire VIP de 6 contacts
- ✦ Filtrage des bruits ambiants pour les environnements sonores
- ✦ 44 sonneries polyphoniques (type MIDI), 8 sonneries classiques et 7 sonneries d'alarme avec ajustement automatique du volume
- ✦ Jusqu'à 5 profils d'utilisateurs configurables (mode casque ou réunion par exemple)
- ✦ Mode mains libres
- ✦ Prise casque (jack 2,5 mm) et Bluetooth (profil mains libres)
- ✦ 1 touche programmable
- ✦ 2 touches de navigation programmables<sup>1</sup>
- ✦ 2 touches interactives programmables<sup>1</sup>
- ✦ 3 touches programmables sur le côté
- ✦ 1 touche d'appel d'urgence sur la partie supérieure du terminal
- ✦ Gestion intelligente de la batterie
- ✦ Interface mini-clé USB / PC
- ✦ Led 3 couleurs paramétrable pour la signalisation de différentes fonctions
- ✦ Compatible avec des applications de messagerie et de serveurs d'alarmes<sup>1</sup>
- ✦ Carte MicroSD optionnelle pour sauvegarder les paramètres techniques locaux

<sup>1</sup> Dépend du Call Manager

## Fonctionnalités du terminal

- \* Clavier rétro-éclairé
- \* Sonneries personnalisables pour les appels internes ou externes, messages, alarmes, appels d'urgence
- \* Volume de sonnerie réglable
  - Mode silence via touche \*
- \* Verrouillage clavier via touche #
- \* 3 touches interactives pour l'accès aux menus
- \* Bips sonores pour appui touche, confirmation, avertissement batterie faible et sortie de couverture
- \* Réglage dissocié du volume écouteur, haut-parleur et casque
- \* 3 polices de caractères pour l'affichage du texte en différentes tailles
- \* Ecran avec 7 lignes de texte, 1 ligne d'en-tête et 1 ligne de navigation
- \* Nom du terminal configurable<sup>1</sup>
- \* Réglage de la luminosité de l'écran
- \* Jeu de couleurs au choix
- \* Durée du rétro-éclairage écran et clavier configurables séparément
- \* Le rétro-éclairage de l'écran peut être maintenu pendant une durée configurable avec la fonction économiseur
- \* Verre de l'écran résistant à l'abrasion
- \* Fonctions réveil et rendez-vous avec 3 programmations pour chacune<sup>1</sup>
- \* Verrouillage clavier automatique/manuel
- \* Verrouillage téléphone par code PIN à quatre chiffres
- \* Décroché automatique hors base
- \* Numéros favoris accessibles par raccourcis<sup>1</sup>
- \* Mode vibreur
- \* Mode charge silencieuse
- \* Liste des appels entrants (50 entrées<sup>1</sup>)
- \*